
Feb.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



注１．W.FL2シリーズはW.FLシリーズに対してカン合の互換性はありません．
本製品のW.FL2シリーズプラグにはW.FL2シリーズのレセプタクル
(W.FL2-R-SMT-1)を適用願います．
(W.FL-R-SMT-1)とはカン合させないで下さい）

2 製品名末尾のLはケーブル指定長を示します．


3 各ケーブル長での公差は下表の通りです．

長さ L［mm］	公差［mm］
35 ≦ L ≦ 200	±4
200 < L ≦ 500	±8
500 < L ≦ 1000	±12
1000 < L	±1.5%

4 両端コネクタの径方向の位置関係は、図の位置より
±45° 以内の仕上がりとなります．
150mm以上は長尺品の為、任意とさせていただきます．

5. 製品の仕様は予告なく変更することがあります．

【コネクタ寸法図】




製品名	ケーブル色
～044＊1TS～	白
～044＊2TS～	黒

HRS DRAWING FOR REFERENCE

【コネクタ使用上のご注意】


１．コネクタの抜き差しについて
（１）コネクタの嵌合は、下記の専用治具を用いて
コネクタの結合軸を合わせて垂直に挿入して下さい．
製品名：W.FL-LP-IN(CL331-0323-2) もしくは
W.FL2-LP-IN.OUT(CL331-0321-7)

◆斜め挿入はコネクタの変形（破損）となりますので行わない
で下さい．




（２）コネクタの引抜きは、下記の専用治具を用いて引抜いて下さい．
製品名：W.FL2-LP-IN.OUT（CL331-0321-7）
（挿入・引抜両用治具）

◆ケーブルを持った引抜きはコネクタ破損になりますので
絶対に行わないで下さい．



２．ケーブル取り扱いについて
（１）本製品敷設後はコネクタ・ケーブルに負荷を加えないで下さい．

（２）ひんじ部等ケーブルに繰り返し負荷がかかる場合は事前にセットに
組込み問題のないことを確認願います．



1	W.FL2-LP-040HF(06)	CL331-0311-3-06	2	φ0.64ケーブル
部番	製品名	製品コード	部番	製品名

ハロゲンフリー対象品

UNITS mm	SCALE FREE	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
		0				

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

承認	NK.NINOMIYA	20190717
検図	NK.NINOMIYA	20190717
設計	MK.INOUE	20190717
製図	MK.INOUE	20190717

図番：
製品名：WFL2-2HF6-044**TS-A-L 2
製品コード
0 1/1

FORM HC0011-5-1