

注 1 製品名末尾のLはケーブル指定長を示します。


2 各ケーブル長での公差は下表の通りです。

長さ L (mm)	公差 (mm)
$35 \leq L \leq 200$	± 4
$200 < L \leq 500$	± 8
$500 < L \leq 1000$	± 12
$1000 < L$	$\pm 1.5\%$

3 両端コネクタの径方向の位置関係は、図の位置より $\pm 45^\circ$ 以内の仕上がりとなります。
501mm以上は長尺品の為、任意とさせていただきます。


4. 製品の仕様は予告なく変更することがあります。


コネクタ寸法図



コネクタ使用上のご注意

- コネクタの抜き差しについて
(1) コネクタの引抜きは、専用引抜き治具を用いて垂直に引抜いて下さい。
製品名：H. FL-LP-N(CL331-0551-7)
◆ケーブルを持った引抜きはコネクタ破損になりますので絶対に行わないで下さい。
(2) コネクタのカン合は、両コネクタの結合軸を合わせ、垂直に挿入して下さい。
◆斜め挿入はコネクタの変形(破損)となりますので行わないで下さい。



2	H. FL-LP CONTACT	CL331-0511-2								
1	H. FL-LP-DFS111(01)	CL331-0503-4-01		3	φ1.5ケーブル					
部番	製 品 名	製 品 コ ー ド		部番	製 品 名					
UNITS mm			SCALE FREE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS		DESIGNED	CHECKED	DATE
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.			APPROVED : NK. NINOMIYA		18.06.08		DRAWING NO.			
			CHECKED : MT. KANEKO		18.06.08		PART NO.			
			DESIGNED : MS. MATSUMOTO		18.06.08		H. FL-2LP-111-A-L			
			DRAWN : MS. MATSUMOTO		18.06.08		CODE NO.			
										