




注 $\triangle/\triangle$ 1 適合圧着工具: UTS-C 9711 (屋内配線用電線接続工具)
適合ダイスサイズ: 8

推奨圧着工具型番: ①ホーザン(株)製 P-75
②(株)ロブテックス製 AK15A
③(株)ニチフ端子工業製 NH1

2 適合引抜工具: EM-8-TP (CL150-0249-3)

3 本品の組立方法は、ハーネス手順書 ATAD-C0155 による。

4 1パック: 4本入りです。

2	PBT樹脂	UL94V-0 (白色)	4	銅	すずめっき
1	銅合金	表面 すずめっき 1μm min 下地 ニッケルめっき 1μm min	3	ステンレス鋼	
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
UNITS mm		SCALE 2 : 1	$\triangle/\triangle$ 1	訂正記事 DIS-C-001537	設計 HS. NAGANO
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認 : MO. SATOH	09.09.07	図番 : ADC4-116549-00	$\triangle/\triangle$ 1/1
		検図 : SU. OBARA	09.09.07	製品名 : EM-SC-133	
		設計 : HS. NAGANO	09.09.02	製品コード	
		製図 : HS. NAGANO	09.09.02	CL138-0018-7-00	