


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。







2


表－1　適合ケーブル寸法図（ケーブル種類は一例）




ビニールシース外径（Ø5）は目安寸法とし、ビニールシースの硬さ等により適合寸法は異なります。









注　1（　　）内寸法は参考寸法とします。
2 本コネクタの適合ケーブル寸法は表－1によります。
3 添付品はコア線のピッチ交換アダプタとして使用して下さい。
（アダプタを挿入したままでハーネス作業を行なって下さい。）
4 本コネクタの結線の際には必ずヒロセ電機専用結線治具（表－2参照）を御使用下さい。

4 表－2

種　類	製　品　名
半自動結線機	アプリケーター105 TM8/10P-88
手動結線工具	1 TC-2220-8/10P-88-1

HRS DRAWING FOR REFERENCE

部番	材　質	処　理，備　考
2	りん青銅	1 接　触　部：金めっき1.27μm 結　線　部：金めっき0.03μm 下　地：ニッケルめっき2μm
1	ポリカーボネート樹脂	（トウメイ）
3	ポリカーボネート樹脂	（トウメイ）

UNITS	SCALE	△の数	訂　正　記　事	設　計	検　図	年月日
mm	5：1	1 4	DIS-E-000849	KI.HIROKAWA	SI.MATSUZAKI	06.07.20

HRS HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.

承　認	HO.MIWA	05.01.05
検　図	TH.KAMEYA	05.01.05
設　計	SS.SATOH	05.01.05
製　図	SS.SATOH	05.01.05

図番：	ADC3-028188-00
製品名：	TM10P-88P
製品コード	CL222-1818-1-00 1 1/1